### Agora IP S mit FritzBox betreiben

#### 1. Agora IP S an FritzBox anmelden

🖕 🔮 🔬 🔤 🖸 🚨 🚨 🖉 🛇 🖆	<b>•</b> •	F 🎼 🔣 📴 (( 😤 🖀 📽 🕻	) ē) 🖗 🛓 💷 🕸 🎇 ē) 🎐 ⊀ 🤮	* 🖲 🖬 🖸 🍐 🗮					
EDITZ!		FRITZ!Box 7330	)				FRITZINAS	MyFRITZ!	
	1	elefonie > Telefoniegerä	te						?
🛈 Übersicht	A	uf dieser Seite können Sie di	e an der FRITZ!Box angeschlossenen T	elefone, Anrufbeantworter und Faxge	räte einrichten und bearbeiten.				
Internet		Bezeichnung 👶	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern			
C Telefonie		Phone	LAN/WLAN	303	alle	**622		1	×
Anrufe		PX24X	LAN/WLAN	303	alle	**623		1	×
Anrufbeantworter		Felefon	FON 1	303	alle	**1		1	×
Telefonbuch		ZHero IP	LAN/WLAN	303	alle	**621		1	×
Weckruf									
Fax							Liste drucken	Neues Gerät ein	hrichten
Pufbohandlung	_								

- a) An FritzBox anmelden
- b) Den Menupunkt "Telefonie" auswählen
- c) "Neues Gerät einrichten" anklicken



### d) Türsprechanlage auswählen



.

(a) (b) http://192.167.100.90/#	P * C ♦ FRITZBox7330 ×			- ₽ ∂ ☆
🔮 🔊 🖸 🕻 🏝 🖬	i 7 👺 🛲 🔤 (( 🕫 🕾 G 创 👂 🛓 💷 🧏 🗰 🖉 🕺 🖌 🗏 🅈 🌢 📓 🖬 🕗 🗻			
EpitZ!	FRITZ!Box 7330	FRITZ!NAS	MyFRITZ!	
	Türsprechanlage anschließen			
	<ol> <li>Schließen Sie die Türsprechanlage mit a/b Schnittstelle an einen freien FON-Anschluss der FRITZIBox an.</li> <li>Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie die Türsprechanlage angeschlossen haben.</li> <li>FON 1 (Türsprechanlage mit a/b-Schnittstelle) - belegt</li> <li>LAN / WLAN (IP-Türsprechanlage)</li> <li>Geben Sie für die Türsprechanlage eine Bezeichnung ein.</li> <li>Türsprechanlage</li> </ol>			
		Zurück	Weiter Abb	orechen

d) LAN/WLAN IP Türsprechanlage auswählen e) "Weiter"

<ul> <li>← → http://192.167.100.90/#</li> <li>★ ★ ▲ ■ C ▲ 집 ℑ ◇ ★ ■</li> </ul>	i 🤻 📴 MK 💿 (( 🜾 🗃 🗃 <b>(</b>		× 🖌				- <b>₽</b>
FRITZ!	FRITZ!Box 7330				FRITZINAS	MyFRITZ!	:
	Notieren Sie sich den Benu Registrar Benutzername Kennwort	tzernamen, den Registrar und das Kennwort fritz.box oder 192.167.100.90 620 agora	, das Sie selbst festlegen. Mit diesen Anmelde	daten können Sie Ihre IP-Türsprechanlage anschließend i	an der FRITZIBox anmelden.		
					Zurück	Weiter A	bbrechen

- f) Kennwort nach Wunsch eingeben
- e) Registrar, Benutzername und Kennwort notieren
- g) "Weiter"

	■ = = ■ = ■ = ■ = = = = = = = = = = = =	≅ <b>c</b> <i>e</i> <b>p é</b> ¤ % ≬ 330	(************************************				FRITZ!NAS	MyFRITZ!	00 0
FRITZ	Türsprechanlage eins	stellen							
	Ihre Türsprechanlag werden soll. Klingeltaste	e hat bis zu 4 Klingeltasten. Rufnummer der	Die Rufnummern der Klingeltasten sind	I in der Türsprechanlage fes	gelegt. Prüfen Sie bitte die v	orbelegten Rufnummern und legen Sie fe	est, an welche Telefone	das Klingeln weiterg	eleitet
	Klingeltaste 1	Klingeltaste	alle Telefone 🗸	×					
	[							Klingeltaste hinz	ufügen

- h) Wenn nur eine Klingeltaste dann "Weiter"
- i) Wenn mehrere Klingeltasten dann diese mit der Schaltfläche ""Klingeltaste hinzufügen" erweitern
- j) "Weiter"

<ul> <li>← </li> <li>◆ http://192.167.100.90/#</li> <li>◆ </li> <li>◆ </li> <li>● </li></ul>	ى - ٩ ٢ 🖬 🍓 🗐 🔕 🍘 😭 🐂 🔰 🖉 🕼 🗐	<ul> <li>◆ FRTZIBox,7330 ×</li> <li>※ € ★ ● ★ □ △</li> </ul>			
Eptr7	FRITZ!Box 7330		FRITZINAS	MyFRITZ!	
CIGHT-	Einstellungen übernehmen				
	Die Türsprechanlage wird mit folgenden Einste	llungen in der FRITZIBox eingerichtet.			
	Telefoniegerät	Türsprechanlage			
	Bezeichnung der Türsprechanlage	Türsprechanlage			
	angeschlossen an	LAN / WLAN (IP-Türsprechanlage)			
	Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!	Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.			
			Zurück	Übernehmen Ab	brechen

## k) übernehmen

	 - <b>K</b> w m (							- ₽ A ☆
	FRITZ!Box 7330					FRITZINAS	MyFRITZ!	:
CITATION.	Telefonie > Telefoniegeräte							?
🛈 Übersicht	Auf dieser Seite können Sie die	an der FRITZ!Box angeschlossenen Tele	fone, Anrufbeantworter und Faxger	ite einrichten und bearbeiten.				
Internet	Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern			
📞 Telefonie 🗠	iPhone	LAN/WLAN	303	alle	**622		1	×
Anrufe	PX24X	LAN/WLAN	303	alle	**623		1	×
Anrufbeantworter	Telefon	FON 1	303	alle	**1		1	×
Tolofonbuch	Türsprechanlage	LAN/WLAN		-	**620		/	×
Weckruf	ZHero IP	LAN/WLAN	303	alle	**621		1	×
Fax						Liste drucken	Neues Gerät einri	chten
Rufbehandlung								
Telefoniegeräte								
Figene Rufnummern								

### 2. FritzBox in Agora IP S einrichten

Aci Farfisa Inte Agora S	ercoms	A(¬()RÀ 🥑
Aktueller Zustand Netzwerk Einstellungen Netzwerk SIP Parameter Web Server	SIP Para SIP Modus: Angezeigter Name: SIP User Agent: Account:	Peer-to-peer  Agora S AGORAv2 250
Haupteinstellungen Erweitert Einstellungen Service Videokamera	Actount. Auth. Id: Passwort: Sende Registrierung: Registrierungsserver: Port:	
	Autou(5): Nach Neustart registrieren: SIP Server: Port: Outbound Proxy:	500 E
	Port: SIP Transport: Signalisierungsart: Aktiviere symmetrisches RTP	5060 UDP V 180 Ringing V

- a) An Agora IP S anmelden.
- b) Unter "Netzwerk Einstellungen" Menupunkt "SIP Parameter" auswählen.
- c) Stellen Sie den "SIP Modus" auf "SIP Server" um.
- d) Im Feld "Registrierungsserver" den Wert aus "Registrar" eintragen ("Fritz.Box" oder IP Adresse).
- e) Im Feld "Account" den Wert aus "Benutzername" eintragen.
- f) Im Feld "Passwort" den Wert aus "Kennwort" eintragen.
- g) Im Feld "Auth.Id." den Wert aus "Benutzername" nochmal eintragen.
- h) Schaltfläche "Sende Registrierung" auswählen.

h) Schaltfläche "Speichern" anklicken. Nach ein paar Sekunden muss der Text "Registration successfull" erscheinen.

Aci Farfisa I	ntercoms	A(4()RÀ 😰
	Nummer: 1 2	
Aktueller Zustand	Tele	fonbuch
Netzwerk Einstellungen	Titel:	
Haupteinstellungen Telefonbuch Relais Tuersensoren SNMP Einstellungen Zeittabelle Zeiteinstellung E-mail	Email: Aktiviert: 1. Rufnummer: Zeittabelle: Rufart: 2. Rufnummer: Zeittabelle: Rufart:	Nein V Weiterschaltung V Nein V Weiterschaltung V
Erweitert Einstellungen		
Service	3. Rufnummer:	
Videokamera	Zeittabelle: Rufart:	Weiterschaltung

- i) Unter "Haupteinstellungen" Menupunkt "Telefonbuch" auswählen.
- j) Oben links auf der Seite die einzustellende Klingeltaste auswählen "1" oder "2".
- k) Tragen Sie den Namen der Klingeltasten im Feld "Titel" ein (z.B. "Mustermann").
- l) Tragen Sie den Wert "11" im Feld "1. Rufnummer" ein.
- m) Schaltfläche "Speichern" anklicken.
- n) Den Vorgang ggf. für Klingeltaste 2 wiederholen, hier ist dann die Rufnummer "12" einzutragen.

### 3. Klingeltasten in FritzBox einrichten

🎪 💁 🔬 🔤 🖸 🚨 🛍 💼 🛤	El 考 👺 M 🔤 (( 考 窗 窗 Q ē) 🖗 🛓 El 考 ( ※ ē) ¥ × 😟 🌴 🌢 🖉 🖬 🕗 🚧	
Entry!	FRITZ!Box 7330 FRITZINAS	MyFRITZ!
CRIE.	IP-Türsprechanlage an "Lan/Wlan"	?
A 61 111	IP-Türsprechanlage Anmeldedaten	
<ul> <li>Obersicht</li> <li>Internet</li> </ul>	Ihre Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage festgelegt. Prüfen Sie bitte die vorbelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Kling werden soll.	geln weitergeleitet
K Telefonie ^	Klingeltaste der ZHero IP an Klingelton FRITZIFon	
Anrufbeantworter Telefonbuch	Klingeltaste 1     11     Stendard V       Klingeltaste 2     12     Rufnummer Rufgruppe     Standard V	
Weckruf Fax	Bezeichnung der Türsprechanlage	lingeltaste hinzufügen
Rufbehandlung Telefoniegeräte	Ausgehende Rufe 303	
Eigene Rufnummern	Zeichenfolge für Türöffner 55	
🗗 Heimnetz	Geben Sie hier die Zeichenfolge für den Türöffner ein. Diese entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Türsprechanlage. Um die Tür zu öffnen, müssen Sie dann am FRITZIFon diese Zeichenfolge nicht mehr eingeben, so	ondern können
🗇 WLAN	statdessen einfach die Funktionstate "Offnen" nutzen.	
🔒 DECT	LIVE-BIG [http:// ] [192.107.100.44/VIde0.jpg] Wenn die Türsprechanlage über eine Kamera verfügt, geben Sie hier die Internetadresse der Kamera ein. Die Internetadresse der Kamera entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Kamera bzw. Türsprechanlage.	
🖎 Diagnose		
() System	OK	K Abbrechen

### a) An FritzBox anmelden

b) Menupunkt "Telefoniegeräte" auswählen und dann Editiermodus für Türsprechanlage aktivieren c) Sie können nun für jede Klingeltasten ein internes Telefon, eine Rufgruppe, eine externe Rufnummer (ohne Video) oder alle Telefone auswählen.

d) Benutzen Sie ein FritzFon tragen Sie den Wert 55 im Feld Zeichenfolge für Türöffen ein (es sei Sie haben in der Agora IP S eine andere Kennzahl programmiert)

e) Möchten Sie ein Standbild der Kamera auf Ihr FritzFon C4, C5 oder MT-F angezeigt haben tragen Sie im Feld Live-Bild den Wert "IP Adresse der Agora IP"/video.jpg ein.